

EC 发电机组系列

(经济耐用, 广泛使用于各行各业)

 <p>EC1800C 额定功率 1.3kVA 简易型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表</p>	 <p>EC1800CL 额定功率 1.3kVA 标准型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱</p>	 <p>EC1800CX 额定功率 1.3kVA 豪华型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器</p>
 <p>EC2500C 额定功率 2.0kVA 简易型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表</p>	 <p>EC2500CL 额定功率 2.0kVA 标准型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱</p>	 <p>EC2500CX 额定功率 2.0kVA 豪华型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器</p>
 <p>EC3800CX 额定功率 2.8kVA 豪华型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器</p>	 <p>EC5000CX 额定功率 4.0kVA 豪华型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器</p>	 <p>EC6500CX EC6500CXS 额定功率 5.0kVA 豪华型</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器 E Stare 电启动 蓄电池另配</p>

EM/ET 大功率系列

(提供大功率输出的, 可靠耐用)

 <p>EM10000 额定功率 8.0kVA 单相</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器 E Stare 电启动</p>	 <p>ET12000 额定功率 10.0kVA 单相/三相</p> <p>OHV 发动机 OIL ALERT 机油警告系统 AVR 自动稳压 CB 无熔丝断路器 电压表 大容量油箱 dB 大型消音器 E F 燃油显示器 E Stare 电启动</p>
---	--

● EC 系列汽油发电机组性能参数

机 型		EC1800C	EC1800CL	EC1800CX	EC2500C	EC2500CL	EC2500CX	EC3800CX	EC5000CX	EC6500CX/CXS
发 动 机	型号	GX160K1	GX160K1	GX160K1	GX160K1	GX160K1	GX160K1	GX240K1	GX340K1	GX390K1
	机种	强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机								
	点火系统	无触点晶体管								
	起动系统	手动								
	排气量 (cm³)	163	163	163	163	163	163	242	337	389
	输出功率 (kW)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.8	8.0	9.5
	燃油箱容量 (l)	3.7	9.2	15	3.7	9.2	15	25	25	25
	连续工作时间 (hr)	3.4	8.3	15.8	2.7	6.5	12.1	12.6	9.6	8.0
	耗油量 (l/hr)	0.90	0.90	0.92	1.15	1.15	1.2	1.9	2.5	3.0
	噪音 (距离7米处) dB (A)	67	68	64	68	69	66	70	72	74
发 电 机	额定频率 (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	额定电压 (V)	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	额定功率 (kVA)	1.3	1.3	1.3	2	2	2	2.8	4	5
	最大功率 (kVA)	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	3.1	4.5	5.5
标准装备	大型空气滤清器	-	-	●	-	-	●	●	●	●
	大型燃油箱	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	大型消音器	-	-	●	-	-	●	●	●	●
	燃油显示表	-	-	●	-	-	●	●	●	●
	电压表	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自动电压调节器	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	机油警告系统	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	无熔丝断路器	●	●	●	●	●	●	●	●	●
整 机	蓄电池支架	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●
	总长度 (mm)	510	597	597	510	597	597	682	682	682/857
	总宽度 (mm)	432	432	432	432	432	432	511	511	511
	总高度 (mm)	437	437	437	437	437	437	542	542	542
	净重 (kg)	33	36	42	36	39	45	68	82	85/89

注：“●”表示具有，“-”表示不具有

● ET/EM大功率发电机组性能参数

机组型号		EM10000	ET12000
发 动 机	型 号	GX620K1	
	机 种	V型双缸强制空气冷却4冲程顶置式	
	点 火 系 统	无触点晶体管	
	起 动 系 统	电启动	
	排 气 量	614cm³	
发 电 机	相 数	单相	三相 / 单相
	额 定 功 率	8.0kVA	10.0kVA/2.7kVA × 3
	最 大 功 率	9.0kVA	11.0kVA/3.0kVA × 3
	额 定 电 压	230V	400V/230V
	额 定 频 率	50Hz	50Hz
	电 流	34.8A	14.4A/11.6A × 3
	功 率 因 数	1.0cos φ	0.8cos φ/1.0cos φ
	电压调整方法	AVR稳压	
	发 电 机 形 式	自激二极旋转磁场	
	整 机	燃 油 箱 容 量	30.8L
连 续 工 作 时 间		6.1hr	
耗 油 量		5.08 l/hr	
噪 音 (距离7米处额定负荷)		73dB(A)	
机 油 警 告 系 统		有	
蓄 电 池		有	
车 轮 与 吊 钩		有	
运 行 计 时 表		有	
长 / 宽 / 高		973mm/552mm(带轮678mm)/637mm(带轮710mm)	
净 重		150kg(带轮156kg)	

● EU/EM变频汽油发电机组性能参数

机 型		EU10i	EU20i	EU30is	EU65is	EM65is	
发 动 机	型号	GXH50	GX100	GX200	GX390K1	GX390K1	
	机种	强制空气冷却4冲程					
	起动系统	手动		手动/电动	电动	手动/电动	
	排气量 (cm³)	49.4	98.5	196	389	389	
	燃油箱容量 (l)	2.1	3.6	13.3	16.5	16.5	
	连续工作时间 (hr)	3	3.4	7.3	4.4	4.7	
	耗油量 (l/hr)	0.69	1.07	0.92	3.75	3.53	
	噪音 (dB(A)) (距7米外) (1/4负荷-额定负荷)	52-57	54-59	51-61	52-60	62.5-70	
	额定频率 (Hz)	50					
	发 电 机	额定交流电压 (V)	230				
额定交流电流 (A)		3.9	7	12.2	23.9		
额定直流电压 (V)		12	12	12			
额定直流电流 (A)		8	8	12			
额定功率		交流 (kVA)	0.9	1.6	2.8	5.5	
标准装备	最大功率 (kVA)	直流 (W)	96	96	144		
	机油报警灯	1	2	3	6.5		
	过载警告灯	● (LED显示)					
	输出指示灯	● (LED显示)					
	自动调节装置	●					
	节能节流阀	●					
	直流输出	●					
	2台并联运行功能	●					
	燃油表	●					
	自动阻风门	●					
整 机	蓄电池	●					
	车轮系统与吊钩	●					
	i显示器	●					
	总长度 (mm)	451	512	657	1195(850)	1155(810)	
	总宽度 (mm)	242	290	447	672	672	
总高度 (mm)	379	425	557	716(699)	709(692)		
净重 (kg)	13	20.8	59	115	98.9		

注：“●”表示具有，“-”表示不具有

■ 代理商:

福建闽东本田发电机组有限公司

地址: 福建省福州市福兴经济开发区后屿路7号
 电话: 0591-83623588 83620145 83623344
 传真: 0591-83622222 邮编: 350014
 网址: www.honda-mindong.com

佛山市南海理力机械公司 梁盛佳
 电话: 0757-85105566 13928850576